

BOSCH VORLÄUFIGE SERVICE-LISTE

P-VOL 2,0/2-1

FIRMA: Aktiebolaget Volvo, Göteborg/Schweden

	Pkw	Schlüsselnummer		
Volvo 1800 E		vol1311119930		
MOTOR-TYP	GEBAUT	VOLT.	ZYL	PS
B 20 E	von bis	12	4	von bis
ZÜNDFOLGE	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ RITZEL	MODUL NENN- DREH- ZAHL
1-3-4-2	10,50	2,00	142 9	120 6000

weitere technische Angaben

Arbeitsverfahren	4Takt-Otto
Leerlaufdrehzahl/min	900
Hubraum in Ltr.	1,99
Bohrung/Hub in mm	88,5/80
Zylinderanordnung	Reihe stehend
Kraftstoff	Benzin
Kühlung	Wasser

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7
Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7
Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART



VDT 30.9.1969

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par
ROBERT BOSCH GMBH, Hausdruckerei Stuttgart.

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l1	Bestellnummer	l2
		von	bis			
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG						

00000	Zündverteiler JFURX4(L)	09,69	ca 6.70		0 231 163 006	010
01000	Zündspule, vollst. K12V	09,69			0 221 102 067	ZCB 67
02000	Zündkerze W 200 T 35	09,69			0 241 240 005	
02000	Zündkerze W 225 T 35	sw 09,69		s	0 241 245 030	
02100	Kerzenstecker	09,69			0 356 100 022	
03500	Drehstromgenerator K1(R)14V35A20	09,69			0 120 400 605	
03570	Steckergehäuse	09,69			1 194 485 402	
03571	Stecker	09,69			1 351 355 810	
03600	Regler AD1/14V	09,69			0 190 601 008	
05000	Starter GF(R)12V1PS	09,69			0 001 311 001	
07000	Batterie				-	o
10100	Scheinwerfer, asym. RV	xcl 09,69		s	9 300 241 024	
SCHALTER:						
20100	Zünd-Start-	09,69			0 342 309 005	
JETRONIC-EINSPRITZUNG						

34000	Steuergerät, elektronisch	09,69			0 280 000 009	
34100	Kabelbaum	09,69			1 284 423 004	
34100	Startventilkabelbaum	09,69			1 284 460 002	
34100	Pumpenkabelbaum	09,69			1 284 460 003	
34300	Druckfühler	09,69			0 280 100 010	
34900	Drosselklappenschalter	09,69			0 280 120 012	
35200	Temperaturfühler Kurt. geh.	09,69			0 280 130 006	

l1 (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

sw = f. scharfe Fahrweise, RV = f. Rechtsverkehr,
xcl = bei Robert Bosch AB, Stockholm bestellen

l2 (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I ₁	Bestellnummer	I ₂
		von	bis			
35500	Temperaturfühler Zylinderk.	09.69			0 280 130 009	
36000	Zusatzluftschieber	09.69			0 280 140 013	
36300	Einspritzventil	09.69			0 280 150 003	
36600	Druckregler	09.69			0 280 160 001	
37100	Relais	09.69			0 332 003 025	
37200	Relais f. Kaltstart	ze 09.69		s	0 332 003 021	
37300	Absperrventil f. Kaltstart	09.69			0 280 170 010	
37600	Elektro-Kraftstoffpumpe	09.69			0 580 960 008	
38100	Kraftstoff-Filter	09.69			0 450 902 001	

I₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ze = 2 erforderlich

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer:
	ZUENDVERTEILER	0 231 163 006
00001	Kontaktsatz ZKB 63	1 237 013 063
00002	Kondensator	1 237 330 162
00003	Verteilerläufer	1 234 332 074
00004	Verteilerkappe	1 235 522 145
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 355
00021	U'platte f. Impulsauslösung	1 230 090 005
	ZUENDKERZE	0 241 240 005
	ZUENDKERZE	0 241 245 030
02001	Elektrodenabstand in mm	0,7
	DREHSTROMGENERATOR	0 120 400 605
03501	Generator oR	0 120 400 604
03504	Kugellager im Antriebslager	1 900 905 281
03505	Kugell. im Schleifringlager	1 120 900 001
03509	Riemenscheibe	1 126 604 061
	STARTER	0 001 311 001
05001	Kohlebürstensatz	1 007 014 114
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	1 004 003 127
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 113 513
05013	Getriebe mit Ritzel AVC 52	1 006 209 052
05015	Antriebslager	1 005 823 183
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 011
05017	Kollektorlager	1 005 853 385
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 030
	SCHALTER	0 342 309 005
20101	Schalt Schlüssel (siehe Ausrüstungskatalog 301 D)	3 341 980 135 ... 138